



Anleitung zur Produktaktivierung

Appliances und Services

Überarbeitet: 29. April 2010

INFOS ZU WATCHGUARD

WatchGuard entwickelt kostengünstige, ganzheitliche Netzwerk- und Content-sicherheitslösungen, die Defense-in-Depth-Sicherheit und die Einhaltung von Sicherheitsauflagen bieten. Die WatchGuard XTM-Serie kombiniert Firewall, VPN, GAV, IPS, Spam-Blockierung und URL-Filter, um Ihr Netzwerk vor Spam, Viren, Malware und Eingriffen zu schützen. Die neue XCS Serie bietet E-Mail- und Webcontentsicherheit sowie Vermeidung von Datenverlusten. Das umfassende Produktangebot von WatchGuard kann maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für kleine Unternehmen bis hin zu Unternehmen mit 10.000 und mehr Mitarbeitern anbieten. WatchGuard entwickelt einfache, zuverlässige und robuste Sicherheitsanwendungen, die sich durch schnelle Implementierung und umfassende Management- und Berichterstellungstools auszeichnen. Weltweit verlassen sich Unternehmen auf unsere markanten roten Appliances, die maximale Sicherheit bieten, ohne Effizienz und Produktivität einzuschränken.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 206.613.6600, oder besuchen Sie uns im Internet unter www.watchguard.com.

ADRESSE:

505 Fifth Avenue South
Suite 500
Seattle, WA 98104

SUPPORT

www.watchguard.com/support
USA und Kanada +877.232.3531
Alle anderen Länder +1.206.521.3575

VERTRIEB

USA und Kanada +1.800.734.9905
Alle anderen Länder +1.206.613.0895

Aktivieren Sie Ihr WatchGuard-Produkt

Verwenden Sie zur Aktivierung Ihres WatchGuard-Produkts oder des LiveSecurity-Service das WatchGuard Activation Center auf der WatchGuard-Website. Die Schritte, die zur Aktivierung des Produkts erforderlich sind, hängen vom zu aktivierenden Produkttyp ab. Die folgenden Abschnitte enthalten allgemeine Informationen und Verfahren, die auf alle Produkte zutreffen, sowie spezifische Informationen für das jeweilige Produkt.

Halten Sie vor der Aktivierung Folgendes bereit:

- Benutzername und Kennwort für Ihr WatchGuard-Konto
- Seriennummer und Lizenzschlüssel für Ihr Produkt
- Anzeigename für Ihr Produkt

Allgemeine Aktivierungsanleitungen

Die Schritte zur Aktivierung Ihres Produkts sind je nach dem von Ihnen ausgewählten Appliance- oder Servicetyp unterschiedlich. Die Aktivierungsanleitungen in diesem Dokument sind in zwei Abschnitte unterteilt: einen für Appliances (z. B. WatchGuard XTM 1050) und einen für Services (z. B. spamBlocker) und Updates. Die Reihenfolge der Seiten und Informationen im Aktivierungsverfahren kann je nach Appliance- oder Servicetyp unterschiedlich sein. Nicht alle Seiten und Informationen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, werden für jede Appliance oder jeden Service angezeigt. Einige Webseiten enthalten Links zum entsprechenden Hilfesystem oder Links zu anderen Webseiten (z. B. ein Feature-Key).

Aktivierung einer WatchGuard-Appliance

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und wechseln Sie zum Activation Center von WatchGuard unter: <https://www.watchguard.com/activate>.
Falls Sie nicht bereits bei der WatchGuard-Website angemeldet sind, müssen Sie sich zunächst anmelden, um das Activation Center zu starten.
Wenn Sie angemeldet sind, wird die Seite zur Eingabe der Seriennummer oder die Lizenzschlüssel-Seite angezeigt.
2. Geben Sie Ihre Seriennummer oder den Lizenzschlüssel genau wie angegeben ein – entweder über die Tastatur oder per Kopieren und Einfügen. Achten Sie darauf, auch die Bindestriche einzugeben.
Sie finden die Seriennummer auf einem Etikett an Ihrer Appliance.
3. Klicken Sie auf **Continue (Weiter)**.

Note

Wenn Sie auf **Previous (Zurück)** klicken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren, werden alle eingegebenen Daten auf dieser Seite gelöscht. Sie müssen die Informationen erneut eingeben.

4. Führen Sie nun das Aktivierungsverfahren für Ihre Appliance durch. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen bei der Eingabe der erforderlichen Informationen. Diese Optionen können in beliebiger Reihenfolge angezeigt werden.

Zuweisen eines Anzeigenamens

Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihre Appliance ein, sodass sie leicht erkannt werden kann. Verwenden Sie maximal 20 Zeichen.

Benennen des Produkts

Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihre Appliance ein, sodass sie leicht erkannt werden kann. Verwenden Sie maximal 20 Zeichen.

Bestätigen der Informationen

Für Firebox X e-Series Appliances

Überprüfen Sie, ob Ihre E-Mail-Adresse richtig ist, und aktualisieren Sie diese gegebenenfalls.

Klassifizierung Ihres Unternehmens

Für Firebox X e-Series Appliances

Wählen Sie eine Beschreibung aus, die Ihrem Unternehmen am besten entspricht.

Exportberechtigung

Wählen Sie eine Beschreibung aus, die Ihrem Unternehmen am besten entspricht.

Kommunikationseinstellungen

Wählen Sie eine Sprache und ein Nachrichtenformat für E-Mail-Benachrichtigungen von WatchGuard aus.

Software-Auswahl

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die WatchGuard-Sicherheitsabonnements, die Sie 30 Tage lang testen möchten.

Auswahl Ihres 30-Tage-Testabonnements

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die WatchGuard-Sicherheitsabonnements, die Sie 30 Tage lang testen möchten.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag für LiveSecurity Service und Software-Services. Wählen Sie eine Option aus:

- Wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen, wählen Sie **I have read and I accept the End-User License Agreement (Ich habe die Lizenzvereinbarung für Endbenutzer gelesen und akzeptiere diese)**.
- Wenn Sie dem Lizenzvertrag nicht zustimmen, wählen Sie **I decline the End-User License agreement (Ich stimme der Lizenzvereinbarung für Endbenutzer nicht zu)**.

Wenn Sie dem Vertrag nicht zustimmen, können Sie nicht fortfahren.

Abrufen des Feature-Keys

Für Firebox X e-Series Appliances

Kopieren Sie den Text Ihres Feature-Keys, und fügen Sie diesen in eine Textdatei ein. Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort. Mithilfe von WatchGuard System Manager oder der Webschnittstelle von Fireware XTM können Sie dann den Feature-Key beantragen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zu WSM oder der Webschnittstelle.

Abrufen und Anwenden des Schlüssels

Die Schritte, die Sie zum Abrufen und Anwenden eines Feature-Keys benötigen, hängen von der Art der Appliance ab. Folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt für Ihren Appliancecety.

Für die XTM 2 Series, 5 Series, 8 Series und 1050 Appliances

1. Um eine Verbindung zu Ihrer Appliance herzustellen, öffnen Sie einen Webbrowser und wechseln zu `https://<IP-Adresse Ihres Geräts>:8080`.
Die Standard-URL für eine XTM Appliance lautet `https://10.0.1.1:8080`.
Das Anmelde dialogfeld der Fireware XTM-Webschnittstelle wird angezeigt.

-
2. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Username (Benutzername)** die Option **admin (Admin)**.
 3. Geben Sie in das Textfeld **Passphrase** die Passphrase für die Konfiguration ein.
Die Standard-Passphrase für die Konfiguration lautet `readwrite`.
 4. Falls die Appliance nicht konfiguriert wurde, wird der Webinstallationsassistent gestartet.

- Folgen Sie den Anleitungen des Assistenten.
- Wenn der Assistent Sie auffordert, den Feature-Key abzurufen, klicken Sie auf **Get Feature Key (Feature-Key abrufen)**.

Der Assistent stellt eine Verbindung zur WatchGuard LiveSecurity-Website her. Hier kann der Feature-Key heruntergeladen und angewendet werden.

Wenn Ihre Appliance bereits konfiguriert wurde, wird die Firewall XTM-Webschnittstelle angezeigt.

- Wählen Sie **System > Feature Key (System > Feature-Key)**.

Die Feature-Key-Seite wird angezeigt.

- Klicken Sie auf **Get Feature Key (Feature-Key abrufen)**.

Der Feature-Key wird automatisch von LiveSecurity heruntergeladen und auf Ihre Appliance angewendet.

Für SSL-Appliances

1. Klicken Sie auf **Download Your Feature Key (Feature-Key herunterladen)**.
Speichern Sie die ZIP-Datei mit dem Feature-Key an einem sicheren Ort.
2. Entzippen Sie die Feature-Key-Datei.
3. Laden Sie im Installationsassistenten den Feature-Key hoch.
Oder wählen Sie in der WatchGuard SSL-Webschnittstelle die Optionen **Monitor System > Feature Key (Systemüberwachung > Feature-Key)** und laden Sie den Feature-Key hoch.
Klicken Sie auf **Publish (Veröffentlichen)**.

Für XCS-Appliances

1. Wählen Sie in der Verwaltungsschnittstelle von WatchGuard XCS die Registerkarte **Administration (Administration)**.
2. Wählen Sie **System > Feature Key (System > Feature-Key)**.
3. Wählen Sie **Get Feature Key (Feature-Key abrufen)**.

Wenn Ihre XCS-Appliance keine Internetanbindung hat, können Sie den Feature-Key kopieren und dann **Feature Key > Update (Feature-Key > Update)** auswählen, um den Feature-Key auf Ihre Appliance anzuwenden.

Herzlichen Glückwunsch!

Überprüfen Sie die Aktivierungsinformationen für Ihre Appliance. Klicken Sie auf den Link für die Software Download-Seite, um zu prüfen, ob neuere Versionen der Betriebssystemsoftware oder anderer Softwareanwendungen für Ihre Appliance verfügbar sind.

Aktivieren eines Services oder Upgrades von WatchGuard

Das Verfahren zur Aktivierung eines Abonnementservices oder -Upgrades für Ihre WatchGuard-Appliance hängt vom Appliance-Typ ab, für den der Service oder das Upgrade gilt. Wählen Sie das für Ihren Appliance-Typ gültige Verfahren.

Für XTM 2 Series, 5 Series, 8 Series oder 1050-Appliances, XCS-Appliances; SSL-Appliances

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und wechseln Sie zum Activation Center von WatchGuard unter: <https://www.watchguard.com/activate>.
Falls Sie nicht bereits bei der WatchGuard-Website angemeldet sind, müssen Sie sich zunächst anmelden, um das Activation Center zu starten.
Wenn Sie angemeldet sind, wird die Seite zur Eingabe der Seriennummer oder die Lizenzschlüssel-Seite angezeigt.
2. Geben Sie Ihre Seriennummer oder den Lizenzschlüssel genau wie angegeben ein – entweder über die Tastatur oder per Kopieren und Einfügen. Achten Sie darauf, auch die Bindestriche einzugeben.
Der Lizenzschlüssel befindet sich in der Lizenzschlüssel-Bestätigungs-E-Mail oder Ihrer Online-Rechnung.
3. Klicken Sie auf **Continue (Weiter)**.
Die Seite zur Auswahl des Produkts oder Upgrades wird angezeigt.
4. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Select product for this renewal or upgrade (Produkt für diese Aktualisierung/dieses Upgrade auswählen)** das Produkt für das Upgrade aus.
Die Liste enthält nur die Produkte, für die das Upgrade durchgeführt werden kann.
5. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
Die Seite zur Bestätigung der Aktivierung wird angezeigt.
6. Überprüfen Sie, ob alle Informationen richtig sind. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
Die Seite zur Bestätigung der Informationen wird angezeigt.
7. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse.
Wenn sie falsch ist, klicken Sie auf „Change“, und aktualisieren Sie die Profilinformationen.
8. Klicken Sie auf den Link **End-User License Agreement (Lizenzvereinbarung für Endbenutzer)**, um den Endbenutzer-Lizenzvertrag anzuzeigen.
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **I accept the End-User License Agreement (Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung für Endbenutzer)**, um die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags zu akzeptieren.
10. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
Die Seite zum Abrufen und Anwenden des Keys wird angezeigt.
11. Folgen Sie den Anleitungen auf den Webseiten, um den Feature-Key abzurufen.
Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen für Ihren Appliance-Typ im vorherigen [Aktivierung einer WatchGuard-Appliance](#) Abschnitt:
 - [Für die XTM 2 Series, 5 Series, 8 Series und 1050 Appliances](#)
 - [Für SSL-Appliances](#)
 - [Für XCS-Appliances](#)
12. Klicken Sie auf **Finish (Abschließen)**.
Eine Seite zum Abschluss der Aktivierung wird angezeigt. Sie enthält weitere Informationen zu dem WatchGuard-Produkt, das Sie aktiviert haben.

Für Firebox X e-Series Appliances

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und wechseln Sie zum Activation Center von WatchGuard unter: <https://www.watchguard.com/activate>.
Falls Sie nicht bereits bei der WatchGuard-Website angemeldet sind, müssen Sie sich zunächst anmelden, um das Activation Center zu starten.
Wenn Sie angemeldet sind, wird die Seite zur Eingabe der Seriennummer oder die Lizenzschlüssel-Seite angezeigt.
2. Geben Sie Ihre Seriennummer oder den Lizenzschlüssel genau wie angegeben ein – entweder über die Tastatur oder per Kopieren und Einfügen. Achten Sie darauf, auch die Bindestriche einzugeben.
Der Lizenzschlüssel befindet sich in der Lizenzschlüssel-Bestätigungs-E-Mail oder Ihrer Online-Rechnung.
3. Klicken Sie auf **Continue (Weiter)**.
Die Seite zur Auswahl des Produkts oder Upgrades wird angezeigt.
4. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Which product do you wish to upgrade or renew (Welches Produkt möchten Sie aktualisieren oder upgraden)** das Produkt für das Upgrade aus.
Die Liste enthält nur die Produkte, für die das Upgrade durchgeführt werden kann.
5. Lesen Sie den Text des Endbenutzer-Lizenzvertrags.
6. Wählen Sie **I have read and I accept the End-User License Agreement (Ich habe die Lizenzvereinbarung für Endbenutzer gelesen und akzeptiere diese)**, um den Endbenutzer-Lizenzvertrag zu akzeptieren.
7. Klicken Sie auf **Activate (Aktivieren)**.
Die Seite zum Abrufen des Feature-Keys wird angezeigt.
8. Kopieren Sie den Text des Feature-Keys, und fügen Sie diesen in eine Textdatei ein. Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort.
9. Klicken Sie auf **Finish (Abschließen)**.
Es wird eine Seite zum erfolgreichen Abschluss der Aktivierung angezeigt. Sie enthält weitere Informationen zu dem WatchGuard-Produkt, das Sie aktiviert haben.

