



Guida all'attivazione del prodotto

Dispositivi e servizi

Ultima revisione: 29 aprile 2010

CHI È WATCHGUARD

WatchGuard offre soluzioni unificate e dal prezzo accessibile per la sicurezza delle reti e dei contenuti, per garantire difesa completa e conformità alle norme. La linea di appliance WatchGuard XTM (Extensible Threat Management) riunisce soluzioni firewall, VPN, GAV, IPS, di blocco spam e filtraggio URL per proteggere le reti da spamming, virus, malware e intrusioni. Le nuove appliance XCS (Extensible Content Security) offrono sicurezza dei contenuti su e-mail e web, combinate con funzioni di prevenzione della perdita di dati. Le soluzioni estendibili di WatchGuard sono scalabili, per offrire il livello adatto di sicurezza per piccole imprese e fino ad aziende con oltre 10.000 dipendenti. WatchGuard costruisce appliance di protezione semplici, robuste e affidabili che assicurano un'implementazione veloce e offrono strumenti completi di gestione e reporting. Aziende di tutto il mondo contano sulle nostre appliance dal caratteristico colore rosso per ottimizzare la sicurezza senza andare a scapito né dell'efficienza né della produttività.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +1 206.613.6600 o visitare il sito www.watchguard.com.

SEDE CENTRALE

505 Fifth Avenue South
Suite 500
Seattle, WA 98104

ASSISTENZA

www.watchguard.com/support
Stati Uniti e Canada +877.232.3531
Tutti gli altri Paesi: +1.206.521.3575

UFFICIO VENDITE

Stati Uniti e Canada +877.232.3531
Tutti gli altri Paesi: +1.206.613.0895

Attivazione del prodotto WatchGuard

Per attivare un prodotto WatchGuard o il servizio LiveSecurity, si possono usare le pagine del centro di attivazione WatchGuard sul sito web WatchGuard. La procedura da seguire dipende dal tipo di prodotto da attivare. Le sezioni successive presentano procedure e informazioni generali pertinenti a tutti i prodotti, e informazioni specifiche per ciascun prodotto.

Prima di iniziare, avere pronti:

- nome utente e password per l'account WatchGuard;
- numero di serie o codice di licenza per il prodotto;
- nome descrittivo da assegnare al prodotto.

Procedure generali di attivazione

La procedura da seguire dipende dal tipo di dispositivo o servizio selezionato. Le procedure illustrate in questo documento sono divise in due sezioni: una per i dispositivi (come WatchGuard XTM 1050) e una per i servizi (come spamBlocker) e gli aggiornamenti. L'ordine in cui le pagine e le informazioni compaiono nella procedura di attivazione può essere diverso a seconda del tipo di dispositivo o servizio. Non tutte le pagine e le informazioni descritte nelle sezioni seguenti compaiono per ciascun dispositivo o servizio. Inoltre, alcune pagine web includono link all'appropriata parte della guida in linea o che aprono altre pagine web (ad esempio, una chiave di funzionalità).

Attivazione di un dispositivo WatchGuard

1. Aprire un browser e andare al centro di attivazione sul sito web WatchGuard:
<https://www.watchguard.com/activate>.
*Per accedere al centro di attivazione, occorre prima effettuare il log-in.
Se lo si è già effettuato, compare la pagina Enter Serial Number or License Key (Immissione del numero di serie o codice di licenza).*
2. Digitare o incollare nell'apposita riga il numero di serie o il codice di licenza. Includere eventuali trattini.
Il numero di serie è riportato su un'etichetta apposta all'appliance.
3. Fare clic su **Continue** (Continua).

Nota

Se si fa clic su **Previous** (Indietro) per ritornare alla pagina precedente, tutti i dati immessi nella pagina corrente vengono cancellati e occorre reinserire le informazioni.

4. Completare la procedura di attivazione del dispositivo. Le informazioni seguenti spiegano i dettagli da specificare. Queste opzioni possono comparire in qualsiasi ordine.

Assegnazione di uno pseudonimo

Assegnare al dispositivo un nome descrittivo che permetta di identificarlo facilmente; la lunghezza massima è di 20 caratteri.

Denominazione del prodotto

Assegnare al dispositivo un nome descrittivo che permetta di identificarlo facilmente; la lunghezza massima è di 20 caratteri.

Conferma delle informazioni

Dispositivi Firebox X e-Series

Verificare che l'indirizzo di posta elettronica sia corretto o aggiornarlo se è sbagliato.

Classificazione dell'azienda

Dispositivi Firebox X e-Series

Selezionare il tipo di organizzazione che meglio descrive la propria azienda.

Idoneità all'esportazione

Selezionare il tipo di organizzazione che meglio descrive la propria azienda.

Preferenze di comunicazione

Selezionare la lingua e il formato per i messaggi e-mail che si riceveranno da WatchGuard.

Scelte software

Spuntare la casella corrispondente a ciascun abbonamento di sicurezza WatchGuard che si desidera provare gratuitamente per 30 giorni.

Selezione delle prove gratuite di 30 giorni

Spuntare la casella corrispondente a ciascun abbonamento di sicurezza WatchGuard che si desidera provare gratuitamente per 30 giorni.

Contratto di licenza per l'utente finale

Leggere il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) relativo ai servizi software e al servizio LiveSecurity. Selezionare un'opzione:

- Se si accetta il contratto di licenza, fare clic su **I have read and I accept the End-User License Agreement** (Accetto).
- Se non si accetta il contratto di licenza, fare clic su **I decline the End-User License agreement** (Non accetto).

Se non si accetta il contratto, non si può continuare.

Acquisizione della chiave di funzionalità

Dispositivi Firebox X e-Series

Copiare il testo della chiave di funzionalità, incollarlo in un file di testo e salvarlo in una directory sicura. Si può quindi usare WatchGuard System Manager (WSM) o l'interfaccia utente web FirewareXTM per applicare la chiave di funzionalità al dispositivo. Per ulteriori informazioni consultare WSM o la guida in linea dell'interfaccia utente web.

Acquisizione e applicazione della chiave

La procedura da seguire per scaricare e applicare una chiave di funzionalità dipende dal tipo di dispositivo; scegliere quella pertinente.

Dispositivi XTM serie 2, 5 o 8 oppure 1050

1. Per collegare il dispositivo, aprire un browser e andare a `https://<Indirizzo IP del dispositivo>:8080`.
L'URL predefinito per un dispositivo XTM è `https://10.0.1.1:8080`.
Compare la finestra di dialogo per il log-in all'interfaccia utente web FirewareXTM.
2. Dall'elenco a discesa **Username** (Nome utente), selezionare **admin**.
3. Nella casella **Passphrase** (Password), digitare la password della configurazione.
La password predefinita è `readwrite`.
4. Se il dispositivo non è stato ancora configurato, si avvia l'apposita procedura guidata.
 - Seguire le istruzioni della procedura guidata.

-
- Quando la procedura guidata indica di scaricare la chiave di funzionalità, fare clic su **Get Feature Key** (Acquisisci chiave di funzionalità).

Il dispositivo si collega al sito WatchGuard LiveSecurity per scaricarla e applicarla.

Se il dispositivo è già configurato, compare l'interfaccia utente web FirewallXTM.

- Selezionare **System > Feature Key** (Sistema > Chiave di funzionalità).

- Fare clic su **Get Feature Key** (Acquisisci chiave di funzionalità).

Il dispositivo scarica automaticamente la chiave di funzionalità Live Security e la applica.

Dispositivi SSL

1. Fare clic su **Download Your Feature Key** (Scarica chiave di funzionalità).

Accertarsi di salvare il file ZIP con la chiave di funzionalità in una directory sicura.

2. Decomprimere il file della chiave di funzionalità.

3. Caricare la chiave di funzionalità tramite la procedura guidata di impostazione rapida.

Oppure, dall'interfaccia utente web WatchGuard SSL, selezionare **Monitor System > Feature Key** (Monitora sistema > Chiave di funzionalità). Fare clic su **Publish** (Pubblica).

Dispositivi XCS

1. Dall'interfaccia di amministrazione WatchGuard XCS, selezionare la scheda **Administration** (Amministrazione).

2. Selezionare **System > Feature Key** (Sistema > Chiave di funzionalità).

3. Selezionare **Get Feature Key** (Acquisisci chiave di funzionalità).

Se il dispositivo XCS non ha una connessione con Internet, si può copiare la chiave di funzionalità e quindi selezionare **Feature Key > Update** (Chiave di funzionalità > Aggiorna).

Congratulazioni!

Riesaminare le informazioni sull'attivazione del dispositivo. Fare clic sul link alla pagina Software Downloads (Download software) per controllare se per il dispositivo è disponibile una versione più recente del sistema operativo o di altre applicazioni software.

Attivazione o aggiornamento di un servizio WatchGuard

La procedura di attivazione o aggiornamento di un servizio di abbonamento per il dispositivo WatchGuard dipende dal tipo di dispositivo; scegliere quella pertinente.

Dispositivi XTM serie 2, 5 o 8 oppure 1050; dispositivi XCS e SSL

1. Aprire un browser e andare al centro di attivazione sul sito web WatchGuard:
<https://www.watchguard.com/activate>.
*Per accedere al centro di attivazione, occorre prima effettuare il log-in.
Se lo si è già effettuato, compare la pagina Enter Serial Number or License Key (Immissione del numero di serie o codice di licenza).*
2. Digitare o incollare nell'apposita riga il codice di licenza, includendo eventuali trattini.
Il codice di licenza è reperibile nell'e-mail con cui è stato inviato o nella ricevuta rilasciata dal negozio on-line.
3. Fare clic su **Continue** (Continua).
Compare la pagina Choose Product to Upgrade (Scelta prodotti da aggiornare).
4. Dall'elenco a discesa **Select product for this renewal or upgrade** (Selezione prodotto da aggiornare), selezionare il prodotto da aggiornare.
Nell'elenco figurano solo i prodotti ai quali si applica l'aggiornamento.
5. Fare clic su **Next** (Avanti).
Compare la pagina Confirm your Activation (Conferma dell'attivazione).
6. Verificare che tutte le informazioni siano corrette. Fare clic su **Next** (Avanti).
Compare la pagina Confirm Your Information (Conferma delle informazioni).
7. Verificare che l'indirizzo di posta elettronica sia corretto.
Se è sbagliato, fare clic su Change (Cambia) e aggiornare le informazioni del profilo.
8. Per leggere il contratto di licenza per l'utente finale (EULA), fare clic sul link **End-User License Agreement**.
Compare il testo dell'EULA.
9. Per accettare l'EULA, selezionare la casella **I accept the End-User License Agreement** (Accetto).
10. Fare clic su **Next** (Avanti).
Compare la pagina Retrieve and Apply Key (Acquisisci e applica chiave di funzionalità).
11. Per scaricare la chiave di funzionalità, completare la procedura sulle pagine web.
Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni attinenti allo specifico tipo di dispositivo, nella sezione precedente [Attivazione di un dispositivo WatchGuard](#):
 - [Dispositivi XTM serie 2, 5 o 8 oppure 1050; dispositivi XCS e SSL](#)
 - [Dispositivi SSL](#)
 - [Dispositivi XCS](#)
12. Fare clic su **Finish** (Fine).
Compare la pagina Activation is complete (Attivazione completata), con dettagli sul prodotto WatchGuard attivato.

Dispositivi Firebox X e-Series

1. Aprire un browser e andare al centro di attivazione sul sito web WatchGuard:
<https://www.watchguard.com/activate>.
*Per accedere al centro di attivazione, occorre prima effettuare il log-in.
Se lo si è già effettuato, compare la pagina Enter Serial Number or License Key (Immissione del numero di serie o codice di licenza).*
2. Digitare o incollare nell'apposita riga il codice di licenza, includendo eventuali trattini.
Il codice di licenza è reperibile nell'e-mail con cui è stato inviato o nella ricevuta rilasciata dal negozio on-line.
3. Fare clic su **Continue** (Continua).
Compare la pagina Choose Product to Upgrade (Scelta prodotti da aggiornare).
4. Dall'elenco a discesa **Select product for this renewal or upgrade** (Selezione prodotto da aggiornare), selezionare il prodotto da aggiornare.
Nell'elenco figurano solo i prodotti ai quali si applica l'aggiornamento.
5. Leggere il contratto di licenza per l'utente finale (EULA).
6. Per accettare l'EULA, fare clic su **I have read and I accept the End-User License Agreement** (Accetto).
7. Fare clic su **Activate** (Attiva).
Compare la pagina Retrieve Feature Key (Acquisisci chiave di funzionalità).
8. Copiare il testo della chiave di funzionalità, incollarlo in un file di testo e salvarlo in una directory sicura.
9. Fare clic su **Finish** (Fine).
Compare la pagina Successful (Attivazione completata), con dettagli sul prodotto WatchGuard attivato.

